00. 初期状態で登録されているユーザについて
01. 使用するユーザの作成
02. ubuntu ユーザの削除
03. ネットワークに接続する
< 補足 1> シングルユーザモードの起動方法

Linuxmania 製品は、以下の手順が適用された状態で出荷されています。 出荷時の状態に戻すために OS を再インストールした場合に、以下の作業を行ってください。

00. 初期状態で登録されているユーザについて

初期状態では以下のユーザアカウントが登録されています。

(1) ubuntu ユーザ
 パスワードは「password」です。
 初期状態のままですとセキュリティ上たいへん危険です。
 このアカウントを使用する場合は必ずパスワードを変更してください。

01. 使用するユーザの作成



1. 画面右上の電源アイコンをクリックし、表示された メニュー画面から「設定」をクリックします。



2.設定一覧から「ユーザー」をクリックします。

3.[ロック解除]ボタンを押します。



4. パスワードを入力し、[認証]ボタンを押します。 ※パスワードは、初期状態では password です。



5.[ユーザーを追加(A)] ボタンを押します。



6. 新規ユーザの登録を行います。 「アカウントの種類(T)」を[管理者]にし、新しいユーザ名を入力します。

7271	27	1 01	82		6/114B	10:31		A + C
-			RÆ =		2-7-	コーザーを追加り	. e (
<u> </u>	<	共有						
۹	л	402F				_	_	
		2377	キャンセル(C)	ユーザーを追	20	法	E(A)	
	5		アカウントの種類(T) 42.46		管理者		
0	Ĩ	TTAN	753-6	() linuxmania			-	
		2028	2-9-91	Universaria		~	•	
-	0	*		コーサー名はホームフォルダーの名前に使用	されます。これは変更で	资单程入。		
A	٥	プリンタ	1070-V				- 8	
?	Ö	94-7	○次回ログイン例	にユーザー自身にパスワードを設定さ	et & (L)		- 8	
	æ	カワー	○ ウバスワードを	設定する04				
0	0	****					÷.	
	÷	7249		さらに文字や数字、臣母を追加すると、もっ	と強くなります。		- 8	
		-	18320				~	
	1	77814						
		BITLINS	8			ニーザーを削除		
	0	このシスキ	THEORY					

7.新しいユーザのパスワードを設定します。

「いまパスワードを設定する (N)」にチェックを入れ、パスワードを設定し [追加 (A)] ボタンを押します。

※パスワードが短いものや不十分なものの場合は [追加 (A)] ボタンを 押すことはできませんのでご注意下さい。

	127	(O 282		6月14日 10:32		A + 0
*	Q	設定	Ξ	2-9- 2-	-#-8833W	
2	<	共有		•	•	
9	л	90×8		ubentu	linuxmania	
	۲	电测管理		あちたのアカウント		
0	ę	ディスプレイ				
	0	マウスとタッチバッド		linuxmania		
	80	*-#-F				
A	0	プリンター		アカウント設定		-
?	ō	リムーバブルメディア		管理者(A) 世界和3803-7-0835 896. 歴史の世界ができ	en. 🌑	
	۲	カラー		880.3	日本語)	-
۲	Θ	地域と言語				
0	+	アクセシビリティ		meculy19		
_	32	a-#-		722-19		
	*	デフォルトのアプリ		自動ログイン(0)		
	0	日付と時刻		アカウントのアクティビティ		
	۲	このシステムについて			·7-1:00	

8.新しいユーザが作成されました。

02.ubuntuユーザの削除(この作業は必須ではありませんが、セキュリティ管理上お勧めしています。)



1. 先ほど作成したユーザでログインします。



2. ユーザ作成ツールを起動します。 ユーザ作成時と同様に、画面右上の電源アイコンから、 「設定」をクリックし「ユーザ」へ進みます。



3. [ロック解除] ボタンを押し、パスワードを入力します。 ログインしているユーザが選択されていることを確認します。 ログインしているユーザのパスワードを入力し、[認証] ボタン を押します。



4. ubuntu ユーザーを選択し、ウィンドウ右下の [ユーザの削除…]ボタンを押します。



5. [ファイルを削除 (D)] ボタンを押します。

71271	022		6/014E	10.35	A -
9	設定	=	2-4-	⊐-#-€833(A)	
<	共有		_		
л	49×F		Unuxmania		
۲	电波管理				
÷	ディスプレイ		認証とログイン		
0	マウスとタッチバット		127-10		
•	#-#-H		■股ログイン00		
٥	プリンター		アカウントのアクティビティ	084080	-
٥	リムーバブルメディフ				
۲	<i>1</i> ,9-				-
0	地址と言語				
÷	アクセンビリティ				
a,	a-7-				
*	デフォルトのアプリ				
0	日付と呼知			7-#-288	
0	このシステムについて				

6. ubuntu ユーザの削除が完了しました。

03. ネットワークへの接続

(A) ルータに有線 LAN 接続する場合 特に設定は必要ありません。

(B) ルータに無線 LAN 接続する場合 次ページの手順に従って設定してください。

(A) ルータに有線 LAN 接続する場合

特に設定は必要ありません。 メニューバー右の方にある以下のアイコンで、ネットワーク接続の状態を知ることができます。

有線 LAN を接続している場合

有線 LAN を接続していない場合







デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、メニュー画面 が表示されます。

[有線接続済み]>[有線設定]をクリックすると、 接続先の選択、切断、接続情報の表示や設定を行うための メニューが表示されます。 (B) 無線 LAN 接続する場合(無線 LAN 搭載モデルのみ)



1. デスクトップ右上のアイコンをクリックすると、 メニュー画面が表示されます。

2. お使いになる無線 LAN を選択します。

 ロックを解除するため認証を行います。 パスワードを聞かれますので、お使いになる無線 LAN の パスワードを入力して [接続(O)]を押してください。 接続が成功すると右上に通知が表示されます。